

FONET opsætning af Linksys WIP330

Inden du går i gang med opsætningen

Sørg for at batteriet på WIP330 er ladet fuldt op.

Tilslut WIP330 til dit trådløse netværk ved at trykke på [[Menu](#)] og vælge [[Wireless](#)].

Følg vejledningen på telefonens skærm.

Klik på funktionen [[Web site](#)] - i menuen - for at kontrollere på om Wip'en er på nettet.

Setup

Vælg [[SIP settings](#)] i menuen og indtast følgende værdier:

Proxy IP: gw1.fonet.dk

Proxy Port: 5060

Register Proxy IP: gw1.fonet.dk

Register Proxy Port: 5060

Outbound Proxy IP: gw1.fonet.dk

Outbound Proxy Port: 5060

Expire Time: 3600

Phone Number: Dit Brugernavn ([_Mghsdf...](#)) [www.fonet.dk](#) [[Mine Sider – Lokalnumre](#)]

User Name: Dit Brugernavn ([_Mghsdf...](#)) [www.fonet.dk](#) [[Mine Sider – Lokalnumre](#)]

Password: Din Adgangskode ([gsdt2hdHs...](#)) [www.fonet.dk](#) [[Mine Sider – Lokalnumre](#)]

Packet Time: Small

DTMF Relay: Enable

UDP Port: 5070

RTP Port: 2070

Tryk [[Return](#)] for at komme til menuen.

Tryk på ny [[Return](#)] for at komme ud af menuen.

WIP330 skal nu vise [Registrering](#) og straks efter [Ready](#)

Iøvrigt henvises til Manualen i Pdf-format.

Se side 52 - SIP-settings